


Requirement	The Statkraft Way	
Open	<b>Instruks for overvåker i høyspenningsanlegg</b>	

## Innhold

<b>1 FORMÅL</b> .....	<b>1</b>
<b>2 OMFANG</b> .....	<b>1</b>
<b>3 ANSVAR</b> .....	<b>1</b>
<b>4 FRAMGANGSMÅTE</b> .....	<b>1</b>
<b>5 GYLDIGHET</b> .....	<b>2</b>
<b>5.1 Varighet, ajourføring og fordeling</b> .....	<b>2</b>

## 1 FORMÅL

Ivareta sikkerhet ved arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg.

## 2 OMFANG

Gjelder for ethvert arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg der Skagerak Kraft AS og Statkraft Energi AS har driftslederansvaret.

## 3 ANSVAR

Den som er utpekt Overvåker, skal følge forskriften og denne instruks.

Den som blir utpekt som Overvåker, skal overvåke arbeidsstedet på vegne av leder for sikkerhet (LFS), hvis LFS må forlate arbeidsstedet.

Driftsleder er ansvarlig for at instruksen utarbeides og ajourføres.

Det er kun driftsleder som har myndighet til å gi fravikstillatelse.

## 4 FRAMGANGSMÅTE

Utpekt overvåker skal ha en gjennomgang med LFS, om alle sikkerhetsforanstaltningene som LFS har sørget for. LFS orienterer øvrige i arbeidslaget muntlig om utpekingen.

Den som utpekes til Overvåker må ha gyldig sikkerhetskort for høyspenningsanlegget. Som hovedregel benyttes forhåndsgodkjent LFS.


Overvåker skal stoppe arbeidet hvis han/hun mener det som forgår ikke ivaretar sikkerheten til arbeidslaget.

Det er kun LFS som kan sette i gang arbeidet etter en stans. Stans i forbindelse med spisepause på arbeidsstedet er ikke å oppfatte som stans i arbeidet.

Foregår arbeidet over flere dager skal LFS igangsette arbeidet ved starten på ny arbeidsdag.

Overvåker kan bare delta i arbeidet dersom det er forenlig med oppgaven som overvåker.

Det er LFS som avgjør om overvåker kan delta i arbeidet.

Requirement	The Statkraft Way	
Open	<b>Instruks for overvåker i høyspenningsanlegg</b>	

## 5 GYLDIGHET

### 5.1 Varighet, ajourføring og fordeling

Instruksen gjelder fra og med dato for godkjenning og inntil den erstattes av ny instruks.